

# VIACCESS – Modul

Inbetriebnahme des „**Power Cam Reborn**“ – Moduls, für Viaccess verschlüsselte Programme mit dem DSR 5020 CI.

1. Taste „**Menü**“ auf der FB drücken.
2. Es erscheint das Hauptmenü.
  - mit den Cursorstasten  $\updownarrow$  „**7. Common Interface Manager**“ anwählen und mit „**OK**“ auf der FB bestätigen.
3. **Schacht** in dem sich das Modul befindet mit den Cursorstasten  $\updownarrow$  anwählen und mit „**OK**“ auf der FB bestätigen.
4. Mit den Cursorstasten „**CAS Setting**“ anwählen und mit „**OK**“ bestätigen.
5. Es erscheint „**Change CAS Setting**“, hier „**YES**“ anwählen und mit „**OK**“ bestätigen.
6. Mit den Cursorstasten „**CRYPTOWORKZ**“ anwählen und durch drücken der Taste „**OK**“ auf „**OFF**“ stellen.
7. Mit der „**EXIT**“ –Taste das Menü verlassen. Die Einstellungen werden hierbei gespeichert.