



Module VIACCESS

Mise en service du module „**Power Cam Reborn**“ pour les programmes cryptés par Viaccess avec le décodeur DSR 5020 CI.

1. Appuyez sur la touche „**Menu**“ de la télécommande.
2. Le menu principal est affiché.
 - À l'aide des touches  du curseur, sélectionnez „**7. Common Interface Manager**“ et confirmez avec la touche „**OK**“ de la télécommande.
3. Sélectionner le **puis** dans lequel le module se trouve avec les touches  du curseur et confirmez avec la touche „**OK**“ de la télécommande.
4. Sélectionner „**CAS Setting**“ à l'aide des touches du curseur et confirmez avec „**OK**“.
5. Lorsque „**Change CAS Setting**“ est affiché, sélectionnez „**YES**“ et confirmez avec „**OK**“.
6. Sélectionner „**CRYPTOWORKZ**“ à l'aide des touches du curseur et appuyer sur la touche „**OK**“ pour régler sur „**OFF**“.
7. Quitter le menu avec la touche „**EXIT**“. Les paramètres sont alors sauvegardés.